

Easy
REFLEXES

Alcatel **OmniPCX 4400**



ALC▲TEL

Instrukcja obsługi aparatu telefonicznego Easy REFLEXES Alcatel 4400

Aparat First REFLEXES zapewnia prosty i szybki dostęp do wszystkich usług oraz funkcji oferowanych przez system Alcatel 4400.

Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje następujące zagadnienia:

- pełny opis aparatu,
- alfabetyczny indeks dostępnych funkcji i usług,
- szczegółowa instrukcja wyjaśniająca, jak korzystać z usług i funkcji.

Instrukcja została podzielona na trzy części:

- Połączenia telefoniczne
- Dla wygody użytkownika
- Podczas Twojej nieobecności


Aparat First REFLEXES i system Alcatel 4400 oferują wszystko, czego można wymagać od systemu telefonicznego.

Uwaga: Dostępność niektórych funkcji opisanych w niniejszej instrukcji może być zależna od wersji lub konfiguracji systemu. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z administratorem systemu.

Imię i nazwisko/Nazwa:	Nr telefonu:.....
Nr faksu:	Nr GSM:
Adres e-mail:	Nr DECT:

Symbole użyte w dokumentacji

Polecenie „Naciśnij” zostało przedstawione jako 

Klawisze specjalne i programowane przez użytkownika zostały przedstawione jako  .

Wszystkie ustawione fabrycznie i dostosowane do potrzeb użytkownika kody funkcji zostały szczegółowo wyjaśnione w tabeli kodów dołączonej do niniejszej dokumentacji.

Na stronie 32 opisano sposoby programowania klawiszy i dostosowywania telefonu do potrzeb użytkownika. Lista dostępnych funkcji znajduje się na stronie 34.

Informacje o systemie

W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w systemie (R2 lub \geq R3), niektóre z fabrycznie programowanych klawiszy różnią się między sobą. Klawisze te opisano w rozdziale „Opis aparatu”, w podrozdziale „Fabrycznie programowane klawisze i diody”.

Również w zależności od konfiguracji systemu, a niezależnie od zainstalowanej wersji oprogramowania, aparat może być urządzeniem typu jednoliniowego (nie posiada wtedy klawiszy zmiany linii) lub wieloliniowego (co najmniej dwa klawisze zmiany linii).

W przypadku aparatu wieloliniowego, funkcję zapytania można skonfigurować w jednym z dwóch trybów:

- tryb jednoliniowy (lub PABX),
- tryb wieloliniowy (system klawiszowy).



W zależności od wybranego trybu różne są rodzaje aktywacji zapytania, połączenia brokerskiego i funkcji przełączania.

Uwaga: Więcej informacji na temat konfiguracji systemu można uzyskać od administratora systemu.

OPIS APARATU




Wyświetlacz aparatu

Aparat wyposażony jest w wyświetlacz, który może wyświetlać kilka stron informacji. Jeśli w danym momencie dostępne są inne strony, z prawej strony wyświetlacza pojawia się symbol „>”. Do przechodzenia pomiędzy stronami służą klawisze  oraz .

Gdy aparat nie jest używany, na wyświetlaczu widoczne są informacje o stanie urządzenia (np. zaprogramowane przenoszenie połączeń) lub data i godzina, w przypadku gdy żadna funkcja nie została zaprogramowana.


Podczas trwania połączenia wyświetlacz przedstawia informacje o rozmówcy lub bieżącym połączeniu.



Umieszczanie wkładki informacyjnej

Razem z aparatem dostarczana jest drukowana wkładka informacyjna. Należy ją umieścić obok programowalnych klawiszy.

- ① Wsuń płaskie ostrze w szczelinę.
- ② Podważ osłonę wkładki.
- ③ Wsuń wkładkę w odpowiednie miejsce.
- ④ Załóż osłonę.



Wstępnie zaprogramowane klawisze i diody

Aparat wyposażono w stałe (wstępnie zaprogramowane) klawisze umożliwiające:


- monitorowanie stanu telefonu,
- bezpośrednie wywołanie numeru wewnętrznego lub zewnętrznego,
- wywołanie funkcji.

Niektóre z tych klawiszy mogą zostać zaprogramowane przez instalującego aparat pracownika technicznego, zgodnie z życzeniami użytkownika.


Tryb jednoliniowy

W zależności od posiadanej wersji oprogramowania system posiada 6 lub 8 wstępnie zaprogramowanych klawiszy.

Wersja oprogramowania R2



Wersja oprogramowania \geq R3




Tryb wieloliniowy

W zależności od posiadanej wersji oprogramowania system wyposażony jest w 5 lub 6 wstępnie zaprogramowanych klawiszy i co najmniej dwa klawisze linii.


Wersja oprogramowania R2



Wersja oprogramowania \geq R3



Diody odpowiadające połączeniom lub funkcjom



Zielona dioda oznacza nadejście nowych wiadomości.

Do wstępnie zaprogramowanych klawiszy przypisano sześć diod.

Dioda migająca:

Nawiązywanie połączenia.

Dioda zapalona:

Połączenie nawiązane.

Połączenie zawieszono.

Połączenie zawieszono ogólnie.

Klawisze stałe (wstępnie zaprogramowane) to:



: przełączanie pomiędzy rozmówcami



: anulowanie zapytania



: przekazywanie połączeń do innego aparatu



: tymczasowe zachowanie numeru



: dostęp do usług poczty



: połączenie z numerem z osobistej książki telefonicznej



: przejście do listy nieodebranych rozmów z sieci ISDN lub nawiązanie połączenia ISDN



: przełączanie rozmów na inny aparat




: automatyczne powtarzanie ostatniego wybranego numeru

Klawisze stałe (wstępnie zaprogramowane) to

Informacja: przejście do trybu programowania lub wyświetlenie informacji na wyświetlaczu telefonu

Koniec: zakończenie połączenia lub programowania



zmniejszenie poziomu głośności słuchawki lub głośnika

Przełączenie na głośnik

zwiększenie poziomu głośności słuchawki lub głośnika

I N D E K S

A	
Anulowanie przenoszenia połączeń.....	49
Automatyczne oddzwanianie w przypadku zajętości rozmówcy wewnętrznego	24
B	
Blokowanie klawiszy aparatu	52
C	
Czasowe opuszczanie grupy poszukiwawczej	28
D	
Dostosowanie aparatu do indywidualnych potrzeb	34
G	
Grupy poszukiwawcze.....	27
I	
Identyfikacja własnego aparatu	40
Intruzowanie w rozmowę wewnętrzną	26
K	
Klawisze programowalne.....	22
N	
Nawiązywanie połączenia wewnętrznego	16

Nawiązywanie połączenia zewnętrznego	16
O	
Oczekiwanie na zwolnienie się zajętej linii rozmowy wewnętrznego	24
Odczyt kosztu ostatniego połączenia zewnętrznego	44
Oddzwanianie do ostatniego rozmówcy wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane	53
Odpowiadanie na sygnał pagera	53
Odsłuchiwanie nagranych wiadomości	51
Odsłuchiwanie wiadomości „Zadzwoń do mnie”	51
P	
Parkowanie	23
Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy	17
Połączenie z numerem z osobistej książki telefonicznej	22
Połączenie z operatorem	16
Połączenie z partnerem (sekretarką lub współpracownikiem)	17
Połączenie z rozmówcą w sieci ISDN	29
Połączenie z zewnętrznym numerem „prywatnym”	44
Programowanie funkcji przypominania o spotkaniu / budzenia	40
Programowanie kodu osobistego	37
Programowanie osobistej książki telefonicznej	35
Programowanie wolnego klawisza	35
Programowanie wolnych klawiszy	34
Przechwytywanie połączenia na innym aparacie	21
Przechwytywanie utraconego połączenia	20
Przenoszenie połączeń na inny numer	46
Przenoszenie połączeń na inny numer w przypadku nieobecności (przenoszenie w przypadku braku odpowiedzi)	47

Przenoszenie połączeń na inny numer, kiedy linia jest zajęta lub w przypadku nieobecności (przenoszenie w przypadku zajętości lub braku odpowiedzi).....	48
Przenoszenie połączeń na numer partnera	46
Przenoszenie połączeń na pager	52
Przenoszenie połączeń w przypadku zajętości.....	41
Przenoszenie połączeń z innego aparatu	48
Przenoszenie wybiórcze	50
Przydzielanie połączeń do kodów taryfikacji klienta	43
R	
Raportowanie połączeń złośliwych	43
Rozmowa z dwiema osobami, wewnętrzną i/lub zewnętrzną w tym samym czasie (rozmowa konferencyjna)	22
S	
Sprawdzanie listy połączeń ISDN	53
Sprawdzanie listy połączeń wewnętrznych	54
T	
Tryb „Proszę nie przeszkadzać”	41
U	
Ukrywanie tożsamości rozmówcy	43
Ukrywanie tożsamości użytkownika	42
Ustawianie poziomu głośności głośnika podczas rozmowy.....	38
Ustawianie poziomu jasności wyświetlacza	39
W	
Włączanie głośnika podczas rozmowy	37

Wybór języka	37
Wysyłanie komunikatu tekstowego do rozmówcy wewnętrznego	30

Z	
Zawieszane połączenie.....	18
Zawieszenie ogólne połączenia.....	29
Zmiana numeru partnera	39

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

Nawiązywanie połączenia zewnętrznego

Podnieś słuchawkę.

Naciśnij klawisz wyjścia na linię zewnętrzną, na przykład 9, a następnie wprowadź żądany numer. Dioda odpowiadająca klawiszowi linii wskaże stan połączenia.

*Uwaga: 9 jest domyślnym klawiszem używanym w celu uzyskania wyjścia na linię zewnętrzną. Za pomocą klawisza Menu można sprawdzić kody funkcji „**Połączenie z operatorem**” oraz „**Bezpośrednia linia zewnętrzna**”.*

Nawiązywanie połączenia wewnętrznego

Podnieś słuchawkę i bezpośrednio wybierz żądany numer lub naciśnij wstępnie zaprogramowany klawisz. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa i numer telefonu osoby, z którą jest nawiązywane połączenie.

Połączenie z operatorem



Podnieś słuchawkę.

Naciśnij 0 (przykładowo).

*Uwaga: 0 jest domyślnym kodem funkcji „**Połączenie z operatorem**”.*

Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Podczas trwania rozmowy z rozmówcą wewnętrznym lub zewnętrznym można nawiązać połączenie z kolejną osobą, za pomocą jednego z poniższych sposobów: wybierając nowy numer, używając zaprogramowanego klawisza lub wybierając rozmówcę z osobistej książki telefonicznej. Po uzyskaniu połączenia z drugim rozmówcą, pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszono.

Aby anulować drugie połączenie i powrócić do pierwszego,   (tryb jednoliniowy) lub pierwszy klawisz linii (tryb wieloliniowy).

W przypadku naciśnięcia błędnego klawisza, odłóż słuchawkę.

Telefon zadzwoni i nastąpi przywrócenie połączenia z pierwszym rozmówcą.

Połączenie z partnerem (sekretarką lub współpracownikiem)

Każdy aparat można „powiązać” z inną linią (tzw. linią partnerską) (patrz: „Zmiana numeru partnera”).

Aby szybko połączyć się z numerem partnera, naciśnij odpowiedni zaprogramowany klawisz lub wprowadź kod funkcji „**Połączenie z partnerem**”.

Odbieranie połączenia

Aparat dzwoni.

Na wyświetlaczu pojawi się nazwa/nazwisko lub numer osoby dzwoniącej.

Aby przyjąć rozmowę, podnieś słuchawkę.

Odbieranie połączeń podczas rozmowy

W czasie trwania rozmowy oczekujące połączenie zewnętrzne lub wewnętrzne jest sygnalizowane sygnałem tonowym w słuchawce (aparat jednoliniowy) lub migającym klawiszem linii (aparat wieloliniowy).

Nowe połączenie jest zawieszane, a na wyświetlaczu przez trzy sekundy widoczny jest numer lub nazwa rozmówcy.


Aby odebrać połączenie:

W aparacie jednoliniowym: wybierz kod funkcji **„Sprawdzenie połączenia zawieszonego”**;

W aparacie wieloliniowym: naciśnij migający klawisz linii.

Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszona.



Aby przywrócić pierwsze połączenie:

W aparacie jednoliniowym: 

W aparacie wieloliniowym: naciśnij odpowiedni klawisz linii.

Jeśli podczas trwania rozmowy słuchawka zostanie odłożona bez odebrania drugiego połączenia, dzwonek aparatu automatycznie ponownie zadzwoni.

Jeśli kilka rozmów nadejdzie jednocześnie, na wyświetlaczu pojawi się tylko ostatnia z nich.

Aby sprawdzić tożsamość (numer lub nazwa) zawieszonych rozmówców,   , a następnie migające klawisze linii.

Aby anulować sprawdzanie,  

*Uwaga: Istnieje możliwość wyłączenia zawieszania połączeń oczekujących, kiedy linia jest zajęta. W tym celu wprowadź kod funkcji „**Blokada połączeń oczekujących**”.*

Zewnętrzne połączenia przychodzące będą przekazane do operatora.



*Aby anulować blokadę, ponownie wprowadź kod funkcji „**Blokada połączeń oczekujących**”.*

Funkcja ta działa do odwołania.

Przełączanie rozmowy

W celu przełączenia rozmówcy na inny aparat podczas trwania rozmowy, wybierz bezpośrednio numer tego aparatu.

Rozmówca zostanie automatycznie zawieszony.

Odłóż słuchawkę (aparat jednoliniowy) lub   (aparat wieloliniowy).

W przypadku obu tych sposobów można od razu odłożyć słuchawkę przełączając w ten sposób rozmowę lub poczekać, aby sprawdzić, czy linia odpowiada.

Uwaga: Zwykle nie jest możliwe przełączanie rozmów pomiędzy dwiema liniami zewnętrznymi – zależy to od regionalnego systemu telekomunikacji.

Zawieszanie rozmowy

Podczas trwania połączenia z rozmówcą wewnętrznym lub zewnętrznym istnieje możliwość chwilowego zawieszenia rozmowy, a następnie powrotu do niej na tym samym aparacie.

Aparat jednoliniowy: dostępny jest zaprogramowany klawisz dla kodu funkcji „Parkowanie/przywrócenie połączenia”.

Klawisz ten służy do zaparkowania połączenia i umożliwia późniejszy powrót do rozmowy, gdy linia się zwolni.


Aparat wieloliniowy: naciśnij klawisz linii odpowiadającej trwającemu połączeniu. W ten sam sposób można później przywrócić połączenie.

Przechwytywanie utraconego połączenia

Gdy słuchawka aparatu zostanie odłożona w momencie, gdy rozmowa jest zawieszona, wyświetlacz i odpowiadająca klawiszowi linii dioda zaczną migać a telefon zadzwoni. Aby odzyskać połączenie, należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć odpowiedni klawisz linii.

Przełączanie pomiędzy rozmówcami (połączenia brokerskie)

Podczas rozmowy z jedną osobą i z istniejącym zawieszonym innym połączeniem istnieje możliwość przełączania się między rozmowami.

W przypadku aparatu jednoliniowego, . Numer lub nazwa bieżącego rozmówcy zostanie wyświetlona w lewej części wyświetlacza.

W aparacie wieloliniowym naciśnij klawisz linii odpowiadający rozmówcy, z którym chcesz w danej chwili prowadzić rozmowę.

Przechwytywanie połączenia na innym aparacie

Naciśnij odpowiedni, wstępnie zaprogramowany klawisz lub wybierz kod funkcji „**Bezpośrednie przechwytywanie połączenia**”.

Następnie wybierz numer dzwoniącego aparatu.

Jeżeli użytkownik należy do grupy przechwytywającej

W takiej sytuacji możliwe jest przechwycenie ze swojego aparatu każdej rozmowy, która została przyjęta na jakimkolwiek aparacie w obrębie danej grupy przechwytywającej. Należy nacisnąć odpowiedni zaprogramowany klawisz lub wprowadzić kod funkcji „**Przechwytywanie połączenia grupowego**”.

Połączenie z numerem z osobistej książki telefonicznej



, a następnie klawisz numeryczny, pod którym został zachowany dany numer telefonu.

Nawiązanie połączenia przy użyciu zaprogramowanego klawisza

Niektóre programowalne klawisze telefonu mogą być zarezerwowane dla wewnętrznych lub zewnętrznych rozmówców, lub dla określonych funkcji.

Podnieś słuchawkę. Naciśnij wybrany zaprogramowany klawisz. Połączenie zostanie automatycznie nawiązane.

Na wyświetlaczu pojawi się numer wybranego rozmówcy.

Rozmowa z dwiema osobami, wewnętrzną i/lub zewnętrzną w tym samym czasie (rozmowa konferencyjna)

W momencie rozpoczęcia rozmowy z drugą osobą pierwsze połączenie zostaje zawieszane.

Aby jednocześnie rozmawiać z obydwoma rozmówcami, wprowadź kod funkcji „Konferencja trójstronna”.

Aby anulować rozmowę konferencyjną i powrócić do pierwszego połączenia, powtórz całą procedurę. Połączenie z drugim rozmówcą zostanie przerwane.

Uwaga: Jeżeli podczas rozmowy konferencyjnej słuchawka zostanie odłożona, pozostali dwaj rozmówcy dalej są z sobą połączeni i mogą rozmawiać. (Jeżeli obaj są rozmówcami zewnętrznymi, zależy to od regionalnego systemu telekomunikacji).

Parkowanie

Podczas trwania rozmowy istnieje możliwość zaparkowania połączenia, czyli zawieszenia go w celu przejęcia rozmowy na innym aparacie wewnątrz firmy.

Podczas rozmowy:

1. Wprowadź kod funkcji „**Parkowanie / odzyskanie rozmowy**”.
2. Wprowadź numer aparatu, na który ma zostać przełączona rozmowa. Połączenie zostanie automatycznie wstrzymane, a rozmówca usłyszy sygnał oczekiwania.

Aby przejąć zaparkowane połączenie na aparacie docelowym, naciśnij odpowiedni zaprogramowany klawisz lub wprowadź kod funkcji „**Parkowanie / odzyskanie rozmowy**”.

Uwaga: Jeżeli zaparkowane połączenie jest połączeniem zewnętrznym, a parkowanie przekroczy określony limit czasu, połączenie zostanie automatycznie przekazane do operatora.

Automatyczne oddzwanianie w przypadku zajętości rozmówcy wewnętrznego

Po wybraniu numeru wewnętrznego, gdy wszystkie linie są zajęte, na wyświetlaczu telefonu pojawia się odpowiedni komunikat a w słuchawce słychać sygnał zajętości.

Można w takiej sytuacji skorzystać z opcji „automatycznego oddzwonienia” natychmiast po zwolnieniu danej linii.

1. Wprowadź kod funkcji **„Żądanie oddzwonienia”**. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat o aktywności funkcji oddzwonienia.
2. Odlóż słuchawkę.

Aby anulować żądanie, wybierz numer ponownie i odlóż słuchawkę.

Oczekiwanie na zwolnienie się zajętej linii rozmówcy wewnętrznego

Po wybraniu numeru wewnętrznego, gdy wszystkie linie są zajęte, na wyświetlaczu telefonu pojawia się odpowiedni komunikat, a w słuchawce słychać sygnał zajętości.

Można w takiej sytuacji skorzystać z opcji „oczekiwania na zwolnienie linii wewnętrznej”. Wprowadź kod funkcji **„Oczekiwanie na zwolnienie linii wewnętrznej”**.

Kiedy tylko wybierana linia się zwolni, połączenie zostanie nawiązane.

Odpowiadanie na dzwonek obsługi nocnej

W przypadku, gdy operator jest nieobecny, wewnętrzne lub zewnętrzne rozmowy przychodzące do centrali są przekazywane do wszystkich numerów wewnętrznych.

Aby odebrać przychodzące połączenie, wprowadź kod funkcji „Odpowiadanie na dzwonek obsługi nocnej”.

Włączenie się do konferencji programowanej

O wstępnie ustalonej godzinie możliwe jest dołączenie do konferencji z udziałem do 29 osób. Rozmówcy mogą łączyć się z linii zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych (w zależności od konfiguracji).

Wcześniej należy określić poufny kod dostępu dla uczestników konferencji. Liczba znaków kodu jest określana przez administratora systemu.

Wprowadź kod funkcji „Konferencja >>spotkajmy się<<”, a następnie poufny kod dostępu.

Pierwszy uczestnik konferencji usłyszy sygnał oczekiwania do momentu włączenia się kolejnych rozmówców.

Następne osoby włączają się do konferencji natychmiast, a w momencie dołączenia na wyświetlaczu pojawia się informacja, ile osób bierze udział w telefonicznym spotkaniu.


W każdej chwili można odłączyć się poprzez odłożenie słuchawki aparatu.

W przypadku braku miejsca na konferencji w słuchawce słychać sygnał zajętości.

Wprowadzenie rozmowy w konferencję programowaną

Podczas rozmowy z rozmówcą wewnętrznym lub zewnętrznym można wprowadzić go w konferencję programowaną korzystając z funkcji przełączania rozmowy.

Należy najpierw połączyć się z daną osobą.

1. Wybierz kod funkcji „**Konferencja >>spotkajmy się<<**”.
2. Wprowadź poufny kod dostępu do konferencji. Połączenie z rozmówcą zostanie automatycznie zawieszono.
3.  lub odłóż słuchawkę w celu przyłączenia rozmowy do konferencji.

Połączenie z numerem z systemowej książki telefonicznej

Aparat posiada możliwość wybierania numerów zewnętrznych z systemowej książki telefonicznej przy użyciu kodów skrótów.

Wystarczy wprowadzić kod.

Intruzowanie w rozmowę wewnętrzną

Podczas wybierania wewnętrznego numeru, który właśnie jest zajęty, istnieje możliwość intruzowania, czyli wtrącenia się do prowadzonej rozmowy. Funkcja ta jest dostępna jedynie, gdy rozmówca wywołujący posiada uprawnienia intruzowania, a aparat nie jest „zabezpieczony” przed intruzowaniem.

Wprowadź kod funkcji „**Intruzowanie**”. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat

o włączeniu się do rozmowy.

Jeśli jeden z trzech rozmówców podczas rozmowy odłoży słuchawkę, pozostali dwaj pozostają połączeni.

Zabezpieczenie przed intruzowaniem

Wprowadź kod funkcji „**Zabezpieczenie przed sygnałami tonowymi**”. Wybierz numer rozmówcy. Zabezpieczenie to przestaje działać w momencie odłożenia słuchawki.

Połączenie z rozmówcą z możliwością zdalnego włączenia głośnika

Jeżeli wewnętrzny rozmówca nie odpowiada, można (jeżeli użytkownik posiada specjalne uprawnienia) zdalnie „odblokować” jego telefon.

Wprowadź kod funkcji „**Zapowiedź rozmowy**”.

Spowoduje to przełączenie rozmowy bezpośrednio na głośnik w aparacie rozmówcy.

Jeśli rozmówca chce odpowiedzieć na połączenie, musi podnieść słuchawkę.

Grupy poszukiwawcze

Kilka aparatów można połączyć w tzw. grupę poszukiwawczą.

Wybierając numer takiej grupy można połączyć się z dowolnym z przyłączonych do niej aparatów.

Uwaga: Zawsze istnieje możliwość połączenia się z konkretnym aparatem przez wybranie jego numeru zamiast numeru grupy.

Czasowe opuszczanie grupy poszukiwawczej

Wprowadź kod funkcji „Opuszczenie grupy poszukiwawczej”.

Uwaga: Przy czasowym opuszczeniu grupy nadal można odbierać rozmowy przychodzące na dany numer. Aby powrócić do grupy, należy nacisnąć odpowiedni klawisz zaprogramowany lub wprowadzić kod funkcji „Powrót do grupy poszukiwawczej”.

Wysyłanie sygnałów tonowych (DTMF)

Podczas trwania rozmowy niekiedy zachodzi potrzeba wysłania sygnałów tonowych (tzw. DTMF lub wieloczęstotliwościowych), na przykład podczas korzystania z serwisów bankowych, automatycznego operatora czy zdalnie sterowanego automatu zgłoszeniowego (automatycznej sekretarki).

1. Wprowadź kod funkcji „**Wybieranie tonowe**”.
2. Wybierz cyfry, które mają być wysłane w trybie tonowym.

Funkcja przestaje działać w momencie odłożenia słuchawki.

*Uwaga: Jeśli wcześniej wiadomo, że zaistnieje potrzeba użycia sygnałów tonowych, można cały ciąg przygotować wcześniej. Wystarczy zaprogramować pod jednym klawiszem wybierany numer, kod funkcji „**Wybieranie tonowe**”, następnie klawisz # i na końcu cyfry, które mają być wysłane. Zostaną one automatycznie wysłane w momencie nawiązania połączenia.*

Zawieszenie ogólne połączenia

Jeśli użytkownik należy do grupy i nawiązał połączenie na linii wewnętrznej lub zewnętrznej, można zawiesić tę rozmowę, przestawiając ją w tryb zawieszenia ogólnego (z możliwością odblokowania z każdego aparatu).

W tym celu konieczny jest zaprogramowany klawisz funkcji „**Zawieszenie ogólne**”.

Połączenie z rozmówcą można wtedy zawiesić, przestawiając je w tryb zawieszenia ogólnego (zapalona dioda). Aby odzyskać połączenie, należy ponownie nacisnąć klawisz funkcji zawieszenia.

O zawieszeniu ogólnym danej osoby zostaną powiadomieni wszyscy pozostali członkowie grupy, którzy posiadają funkcję zawieszenia ogólnego. W ich aparatach migać będzie dioda.

Każdy z członków grupy może przejąć dane połączenie za pomocą klawisza zawieszenia ogólnego.

Połączenie z rozmówcą w sieci ISDN

Aparat posiada możliwość korzystania z usług sieci cyfrowej ISDN.



1.  

2. Wprowadź żądany numer.

Ikona odpowiadająca klawiszowi  pozostanie zapalona przez cały czas trwania połączenia.

Wysyłanie podadresu

Niekiedy może zaistnieć potrzeba dodania czterocyfrowego podadresu do numeru rozmówki, aby połączyć się z jego faksem, komputerem lub telefonem.

1.  .
2. Wprowadź numer rozmówki.
3. Wprowadzić znak *, a następnie podadres (maksymalnie 4 cyfry).
4.  w celu potwierdzenia.

Wysyłanie komunikatu tekstowego do rozmówki wewnętrznej

Sześć zaprogramowanych komunikatów (w zależności od instalacji) obejmuje:

1. Teleks do Ciebie.
2. Wiadomość do Ciebie.
3. Faks do Ciebie.
4. Sprawdź pocztę głosową.
5. Sprawdź tekst.
6. Sprawdź rysunek.

Aby wysłać komunikat:

1. Wprowadź kod żądanej funkcji.
2. Wybierz numer.

Połączenie z pagerem rozmówcy wewnętrznego

Jeżeli wybierany rozmówca nie odbiera telefonu, a wiadomo, że posiada pager, można połączyć się z pagerem:

Wprowadź kod funkcji „**Połączenie z pagerem**”.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat potwierdzający połączenie z pagerem.

Można także bezpośrednio połączyć się z pagerem, wprowadzając kod funkcji „**Bezpośrednie połączenie z pagerem**”, a następnie numer pagera. Wywoływany rozmówca będzie mógł się skontaktować z Tobą z dowolnego aparatu w firmie.







DLA WYGODY
UŻYTKOWNIKA



KOMFORT



Dostosowanie aparatu do indywidualnych potrzeb


Podczas codziennego korzystania z aparatu można dostosować jego opcje do indywidualnych potrzeb, wybierając pewne funkcje, tworząc osobistą książkę telefoniczną i programując wolne klawisze.

Aby dostosować aparat, przejdź do trybu pomocy ( ), a następnie  ).









Na wyświetlaczu pojawią się dwie dostępne funkcje:

-  : sprawdzenie kodów funkcji „Połączenie z operatorem” oraz „Bezpośrednia linia zewnętrzna”.
-  : zaprogramowanie wolnych klawiszy lub książki telefonicznej.



Aby uzyskać dostęp do trzeciej dostępnej funkcji,   .

-  : sprawdzenie identyfikacji aparatu.



Programowanie wolnych klawiszy lub książki telefonicznej powiązanej z aparatem

Aby rozpocząć programowanie, przejdź do trybu pomocy ( ) następnie   ,   i ponownie klawisz  ).

Na wyświetlaczu pojawią się dwie dostępne opcje:

-  1 : zaprogramowanie wolnego klawisza
-  2 : zaprogramowanie osobistej książki telefonicznej.

Programowanie wolnego klawisza

  . Na wyświetlaczu pojawi się zestaw funkcji umożliwiających bezpośrednio zaprogramowanie wolnych klawiszy (lista znajduje się na stronie 30). Innych funkcji używa się do programowania wolnych klawiszy po wybraniu kodu funkcji, która ma zostać uaktywniona.

Wybierz funkcję, wpisz numer telefonu lub wprowadzić kod funkcji.



Wybierz klawisz, który ma zostać zaprogramowany.



Programowanie osobistej książki telefonicznej



Wprowadź numer wewnętrzny lub zewnętrzny, który ma być zachowany w książce.

W przypadku numerów zewnętrznych, należy pamiętać o cyfrze wyjścia na linię zewnętrzną (np. 9 dla Wielkiej Brytanii).



 i wybierz klawisz telefonu, do którego ma zostać numer.



Lista dostępnych funkcji

- Połączenie brokerskie
- Konferencja trójstronna
- Intruzowanie
- Żądanie oddzwonienia
- Oczekiwanie na zwolnienie linii wewnętrznej
- Zapowiedź LS
- Zapytanie
- Połączenie z pagerem
- Kod taryfikacyjny
- Wybieranie impulsowe
- Wybieranie tonowe
- Połączenie złośliwe
- Pozostawienie wiadomości poczty głosowej
- Kontrola oczekiwania na połączenie

Programowanie kodu osobistego


Domyślnym kodem osobistym jest 0000.

Aby wybrać lub zmienić kod osobisty, wprowadź kod odpowiedniej funkcji, wpisz numer posiadanego kodu, a następnie nowy kod.

Każda cyfra kodu jest na wyświetlaczu oznaczana znakiem gwiazdki (*).

Wybór języka

Aby wybrać język komunikatów wyświetlacza, wprowadź kod funkcji „Język”.

Na wyświetlaczu pojawi się lista dostępnych opcji wyboru (można je przewijać naciskając klawisz ).

Na przykład:

F: francuski – GB: angielski – D: niemiecki – SP: hiszpański – P: portugalski – NL: holenderski – DK: duński – I: włoski – A: austriacki


W celu wybrania języka naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Aby potwierdzić wybór,  .




Następnie  .

Włączanie głośnika podczas rozmowy

Aby włączyć głośnik podczas rozmowy,  . Poziom głośności zostanie na chwilę wskazany na wyświetlaczu.

W celu wyłączenia głośnika  .

Ustawianie poziomu głośności głośnika podczas rozmowy

W celu włączenia głośnika  , a następnie klawisze  lub  aby ustawić poziom głośności (dostępne jest 7 poziomów głośności).

Przez kilka sekund na wyświetlaczu widoczny będzie bieżący poziom głośności głośnika.

Ustawianie poziomu głośności słuchawki podczas rozmowy

Aby ustawić poziom głośności, naciskaj klawisze  lub  (dostępne 7 poziomów głośności).

Przez kilka sekund na wyświetlaczu widoczny będzie bieżący poziom głośności słuchawki.





Powtarzanie ostatniego wybranego numeru

Podnieś słuchawkę i wprowadź kod funkcji „**Powtarzanie ostatniego wybranego numeru**”. Numer zostanie natychmiast wybrany i pokazany na wyświetlaczu.

Ustawianie sygnału i poziomu głośności dzwonka

Istnieje możliwość ustawiania sygnału dzwonka (16 różnych sygnałów) i jego poziomu głośności. W normalnym trybie:











Aby wybrać melodię,   (naciśnij i przytrzymaj).

Aby ustawić poziom głośności,   oraz  .

Aby potwierdzić wybór,  .

Ustawianie poziomu jasności wyświetlacza

Wprowadź kod funkcji „Programowanie kontrastu”.

Aby ustawić poziom jasności wyświetlacza,  ,     lub   i  .

Zmiana numeru partnera


Numerem partnera może być numer wewnętrzny, numer usługi głosowej lub numer pagera.

Aby zmienić numer partnera:

Wprowadź kod funkcji „Zmiana numeru partnera”, a następnie, postępując zgodnie z instrukcjami, swój kod osobisty i żądany numer partnera.

Aby anulować numer partnera, powtórz całą procedurę, wprowadzając zamiast numeru partnera, numer własnego aparatu.


Identyfikacja własnego aparatu



Na wyświetlaczu pojawi się nazwa i numer danego aparatu.



Programowanie funkcji przypominania o spotkaniu / budzenia

1. Wprowadź kod funkcji **„Budzenie/przypomnienie o spotkaniu”**.
2. Wpisz czas spotkania stosując system 24-godzinny: dwie cyfry godziny i dwie minut.
3. Wpisz numer aparatu, na którym zostanie wysłane budzenie / przypomnienie o spotkaniu. W przypadku programowania przypominania / budzenia na własnym aparacie, nie wprowadzaj numeru aparatu.
4. .

O zaprogramowanej godzinie aparat zacznie dzwonić, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat, że jest to przypomnienie o spotkaniu.

5. Aby przyjąć przypomnienie, podnieś i odłóż słuchawkę.



Uwaga: Jeżeli sygnał przypominania o spotkaniu / budzenia zostanie zignorowany, po chwili aparat zadzwoni ponownie. W przypadku zignorowania drugiego sygnału, nie zostanie on już powtórzony.

W przypadku, gdy na aparacie zostało ustawione przenoszenie połączeń, funkcja przypominania / budzenia nie zostanie przeniesiona na aparat docelowy.

*Aby anulować funkcję przypominania o spotkaniu / budzenia, należy powtórzyć całą procedurę wprowadzając kod funkcji **„Anulowanie przypominania o spotkaniu / budzenia”**.*



Tryb „Proszę nie przeszkadzać”

W razie potrzeby istnieje możliwość czasowego zablokowania przyjmowania połączeń przychodzących z wyjątkiem wywołań od operatora.

1. Wprowadź kod funkcji **„Proszę nie przeszkadzać”**.
2. Po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu wpisz swój kod osobisty.
3. Poczekaj 2 sekundy lub  . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **„Proszę nie przeszkadzać”**.

Aby anulować funkcję, powtórz całą procedurę.

Przenoszenie połączeń w przypadku zajętości

1. Wprowadź kod funkcji **„Natychmiastowe przenoszenie połączeń w przypadku zajętości”**.
2. Po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu wpisz numer, na który mają być przenoszone połączenia.
Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie przenoszenia połączenia.
3.  .

Zachowanie numeru w celu późniejszego wybrania





Opcja ta ma zastosowanie w przypadku, kiedy druga osoba (rozmówca wewnętrzny lub zewnętrzny) nie odpowiada. Przed odłożeniem słuchawki

  (diody zaświeci się).

Wybierany numer zostanie zachowany.

Aby ponownie zadzwonić pod dany numer,  .

Numer pozostanie w pamięci telefonu do czasu jego kolejnego wybrania lub do zastąpienia danego numeru innym.

W celu usunięcia numeru z pamięci telefonu  , a następnie  .

Ukrywanie tożsamości użytkownika

Ta funkcja dotyczy aparatów, które mają dostęp do usług sieci ISDN.

Podczas łączenia z numerem wewnętrznym lub zewnętrznym, który również ma dostęp do ISDN, własny numer użytkownika jest automatycznie przekazywany do odbiorcy.

Istnieje jednak możliwość ukrycia tożsamości użytkownika przed wykonaniem połączenia.

W tym celu konieczny jest klawisz zaprogramowany na kod funkcji „**Ukrywanie tożsamości**”.

1. Podnieś słuchawkę.
2. Naciśnij odpowiedni zaprogramowany klawisz.
3. Wpisz żądany numer.

Aby anulować blokadę tożsamości, powtórz powyższą procedurę.

Ukrywanie tożsamości rozmówcy

Niezależnie od tego, czy telefon użytkownika jest w danej chwili wykorzystywany czy też bezczynny, można ukryć tożsamość rozmówców. W tym celu konieczny jest klawisz zaprogramowany na kod funkcji „**Wyświetlenie tożsamości**”. Aby uaktywnić lub wyłączyć tę funkcję, naciśnij odpowiedni zaprogramowany klawisz.

Raportowanie połączeń złośliwych

W przypadku odebrania połączenia uznanego za złośliwe, można je zgłosić (raportować).

Wprowadź kod funkcji „**Połączenie złośliwe**”.

Jeżeli wywołanie pochodziło z aparatu wewnętrznego, informacja zostanie zgłoszona administratorowi systemu.

Jeżeli wywołanie pochodziło z zewnętrznej linii, informacja zostanie zgłoszona w regionalnym oddziale telekomunikacji. Możliwość raportowania połączeń „złośliwych” istnieje także w przypadku, kiedy osoba dzwoniąca odłoży słuchawkę natychmiast po połączeniu rozmowy.

Przydzielanie połączeń do kodów taryfikacji klienta

Połączeniom zewnętrznym można przypisywać numery odniesienia, dopisując ich koszty do rachunku klienta.

1. Podnieś słuchawkę.
2. Wprowadź kod funkcji „**Prefiks konta rozliczeniowego**”.
3. Wprowadź właściwy numer rozliczeniowy konta.

Odczyt kosztu ostatniego połączenia zewnętrznego

Wprowadź kod funkcji „**Odczyt licznika kosztów połączeń**”.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o długości połączenia i liczbie impulsów lub koszcie ostatniego połączenia zewnętrznego, jak również całkowita liczba impulsów lub całkowity koszt połączeń od czasu ostatniego wyzerowania liczników.

Połączenie z zewnętrznym numerem „prywatnym”

Chociaż prywatne korzystanie z telefonu może zostać ograniczone, można łączyć się z zewnętrznym numerem prywatnym określając go jako numer prywatny. Połączenie będzie odrębnie rozliczane.



1. Podnieś słuchawkę.
2. Wprowadź kod funkcji „**Rozmowa prywatna**”.
3. Wpisz swój kod PIN.
4. Wpisz swój kod osobisty.
5. Wprowadzić numer rozmówcy.

Uwaga: Połączenia prywatne nie mogą być przełączane na inny aparat.

PODCZAS TWOJEJ
NIEOBECNOŚCI

Przenoszenie połączeń na inny numer

Numer telefonu, na który będą przenoszone połączenia może być numerem telefonu domowego, przenośnego, telefonu w samochodzie czy numerem innego aparatu, takiego jak telefon operatora lub partnera.

1.  (wersja oprogramowania \geq R3) lub wprowadź kod funkcji „**Natychmiastowe przenoszenie**”.
2. Wprowadź numer telefonu, na który mają być przenoszone połączenia. Jeżeli jest to numer zewnętrzny, należy go poprzedzić cyfrą wyjścia na linię zewnętrzną (9).
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat potwierdzający przyjęcie przenoszenia połączenia (program zapamiętany).
3. Po 2 sekundach lub po naciśnięciu  telefon powróci do trybu normalnego.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o przenoszeniu rozmów oraz numer telefonu, pod który następuje przekazanie połączeń.

Uwaga: Nadal istnieje możliwość realizowania połączeń wychodzących, natomiast połączenia przychodzące będą akceptowane tylko z aparatu, na który zostały przeniesione.

Przenoszenie połączeń na numer partnera

Numerem partnera może być numer wewnętrzny, numer usługi głosowej lub numer pagera.


Jeżeli numer partnera został zaprogramowany (patrz: Zmiana numeru partnera),

istnieje możliwość przenoszenia połączeń na ten właśnie numer. Dostępne są następujące sposoby:

- przenoszenie w przypadku nieodebrania połączenia w określonym czasie;
- bezpośrednie przenoszenie w przypadku zajętości aparatu;
- kombinacja obu powyższych opcji.

Wprowadź odpowiedni kod funkcji.


Przenoszenie połączeń na inny numer w przypadku nieobecności (przenoszenie w przypadku braku odpowiedzi)

1. Wprowadź kod funkcji **„Przenoszenie w przypadku braku odpowiedzi”**.
2. Postępując zgodnie z instrukcjami wprowadź numer telefonu, na który mają być przenoszone połączenia. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat potwierdzający przyjęcie numeru.
3.  .

Połączenia przychodzące będą przenoszone, jeśli nie zostaną odebrane w określonym czasie.

Uwaga: W zależności od systemu, możliwe jest przenoszenie połączeń na numer zewnętrzny.

Przenoszenie połączeń na inny numer, kiedy linia jest zajęta lub w przypadku nieobecności (przenoszenie w przypadku zajętości lub braku odpowiedzi)


1. Wprowadź kod funkcji „Przenoszenie w przypadku zajętości lub braku odpowiedzi”.
2. Postępując zgodnie z instrukcjami wprowadź numer telefonu, na który mają być przenoszone połączenia.
Przyjęcie numeru zostanie potwierdzone komunikatem na wyświetlaczu.
3.  .

Uwaga: W zależności od systemu, możliwe jest przenoszenie połączeń na numer zewnętrzny.

Przenoszenie połączeń z innego aparatu


Przenoszenie połączeń z innego, właśnie dostępnego aparatu (funkcja „Podłączaj za mną”)

W przypadku czasowej obecności w innym pomieszczeniu możliwe jest przenoszenie połączeń na dostępny tam aparat:


1. Wprowadź kod funkcji „Zdalne przenoszenie”.
2. Postępując zgodnie z instrukcjami, wprowadź numer swojego telefonu.
3.  , aby dany aparat przestał być aktywny.

Przenoszenie połączeń z dowolnego innego aparatu w firmie

W celu ustawienia przenoszenia połączeń z jednego aparatu na inny, dowolnego z aparatu w firmie:


1. Wprowadź kod funkcji „Zdalne przenoszenie”.
2. Postępując zgodnie z instrukcjami, wprowadź numer aparatu, na który mają być przenoszone połączenia.
3. Wprowadź numer własnego aparatu.
4.  , aby dany aparat przestał być aktywny.

Przenoszenie połączeń na nagraną wiadomość*


1. Wprowadź kod funkcji wymaganego typu przenoszenia.
2. Wpisz numer firmowej skrzynki poczty głosowej.
3.  , aby dany aparat przestał być aktywny.

Anulowanie przenoszenia połączeń

Z własnego aparatu

1. Wprowadź kod funkcji „Anulowanie przenoszenia”.
2.  , aby aparat stał się ponownie dostępny dla połączeń przychodzących

Z wewnętrznego aparatu, na który ustawiono przenoszenie

1. Wprowadź kod funkcji „Anulowanie funkcji >>Podłączaj za mną<<”.
2. Wpisz numer aparatu, z którego połączenia były przenoszone.
3. .



Z dowolnego innego aparatu w obrębie firmy

1. Wprowadź kod funkcji „Anulowanie zdalnego przenoszenia”.
2. Wpisz numer aparatu, z którego połączenia były przenoszone.
3. .

Uwaga: Każde wprowadzenie przenoszenia kasuje poprzednie ustawienia tej funkcji.





Przenoszenie wybiórcze

W trybie wieloliniowym użytkownik aparatu może posiadać jeden główny numer telefonu i jeden lub więcej numerów drugorzędnych. Połączenia kierowane na numer główny i numery drugorzędne można przenosić na różne aparaty.


1.  (przenoszenie numeru głównego) lub  (przenoszenie numeru drugorzędnego), lub wprowadź kod odpowiedniej funkcji.
2. Wybierz tryb przenoszenia połączeń.

3. Wprowadź numer, na który mają być przenoszone połączenia.

4.  .

Aby anulować przenoszenie połączeń,   lub  , po czym postępuj zgodnie z instrukcjami ze strony 47.


Odsłuchiwanie nagranych wiadomości





Symbol  oraz migająca zielona dioda oznaczają wiadomości oczekujące na odsłuchanie.

 , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami pomocy głosowej.



Więcej informacji na temat usług poczty głosowej znajduje się w odpowiedniej dokumentacji.

Odsłuchiwanie wiadomości „Zadzwoń do mnie”


Symbol  oraz migająca zielona dioda oznaczają wiadomości oczekujące na odsłuchanie.

 , a następnie  , aby umożliwić podejrzenie danych pierwszej osoby proszącej o kontakt.

Aby oddzwonić,  .

Aby przejść do następnej wiadomości,  .

Aby powrócić do poprzedniej wiadomości,  .

Uwaga: Wiadomość „Oddzwoni” zostanie skasowana po odsłuchaniu, nawet jeżeli wywołująca osoba nie odebrała wywołania. Można ją również usunąć naciskając .

Blokowanie klawiszy aparatu

Funkcja pozwala zabezpieczyć aparat przed wykonywaniem z niego połączeń oraz przed zmianami zaprogramowanych funkcji.

Naciśnij odpowiedni zaprogramowany klawisz lub wprowadź kod funkcji **„Blokowanie klawiszy”**.

Aby odblokować klawisze, powtórz całą procedurę. Następnie, postępując zgodnie z instrukcjami, wprowadź kod osobisty.

Przenoszenie połączeń na pager

Funkcja umożliwia znalezienie użytkownika w obrębie budynku za pomocą połączenia się z jego pagerem.

1. Wprowadź kod funkcji **„Odpowiadanie na sygnał pagera”**.
2. Wprowadź numer własnego aparatu.

Zostanie nawiązane połączenie z osobą, która usiłowała się z Tobą skontaktować poprzez pager.

Odpowiadanie na sygnał pagera

W przypadku braku dostępu do własnego aparatu, po sygnale pagera istnieje możliwość oddzwonienia z dowolnego aparatu w firmie.

1. Wprowadź kod funkcji „**Odpowiadanie na sygnał pagera**”.
2. Wprowadź numer własnego aparatu. Zostanie nawiązane połączenie z osobą, która usiłowała się z Tobą skontaktować poprzez pager.


Oddzwanianie do ostatniego rozmówcy wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane

Istnieje możliwość oddzwonienia do ostatniej osoby, która próbowała się dodzwonić, nawet przy nieznaności jej numeru.


1. Podnieś słuchawkę.
 2. Wprowadź kod funkcji „**Oddzwonienie do ostatniego rozmówcy**”.
- Wyświetlona zostanie tożsamość tej osoby.

Sprawdzanie listy połączeń ISDN

Pod nieobecność użytkownika aparatu przychodzące połączenia ISDN będą rejestrowane, przy czym ich liczb nie może przekroczyć 16.


Świecąca dioda odpowiadająca klawiszowi  informuje o oczekujących wiadomościach.

  Na wyświetlaczu pojawi się liczba przyjętych połączeń.

Aby przeglądać ich listę,  . Na wyświetlaczu pojawi się numer osoby dzwoniącej.

Aby oddzwonić,  .

Na wyświetlaczu pojawi się numer danej osoby oraz data i godzina przyjęcia wiadomości.

Aby przejść do następnej wiadomości,  .


Aby zachować wiadomość,  .

Sprawdzanie listy połączeń wewnętrznych

Pod nieobecność użytkownika aparatu połączenia wewnętrzne (w liczbie do 10) będą rejestrowane.

Świecąca ikona  wskazuje oczekujące wiadomości.

 aby na wyświetlaczu pojawiła się liczba przyjętych połączeń.

Aby przeglądać ich listę,  .

Patrz również „**Sprawdzanie listy połączeń ISDN**”.

SŁOWNIK UŻYTYCH TERMINÓW

APARAT WIELOLINIOWY

Telefon posiadający przynajmniej dwie linie (dwa klawisze linii).

DECT

Europejski standard systemu rozszerzonej bezprzewodowej telekomunikacji cyfrowej (Digital Enhanced Cordless Telecommunication). Terminal DECT: bezprzewodowy telefon (Alcatel 4074 lub podobny) zgodny ze standardem.

DTMF (WYSYŁANIE SYGNAŁÓW TONOWYCH)

Możliwość wysyłania podczas rozmowy tzw. sygnałów wieloczęstotliwościowych używana, na przykład, podczas korzystania z serwisów bankowych, automatycznego operatora czy zdalnie sterowanego automatu zgłoszeniowego (automatycznej sekretarki). Wybierane cyfry są transmitowane w postaci słyszalnych sygnałów.

DZWONEK OBSŁUGI NOCNEJ

Usługa często używana po godzinach pracy, umożliwiająca odebranie połączeń przychodzących.

FILTR POŁĄCZEŃ

Usługa przeznaczona dla systemów kierownictwa / sekretariatu, umożliwiająca przechwytywanie połączeń przychodzących do gabinetu przez jedną lub wiele sekretarek.

GRUPA POSZUKIWAWCZA

Grupa aparatów, które mają ten sam numer w książce telefonicznej. Rozmówca wybierający ten numer zostanie połączony z jednym z wolnych aparatów w grupie.

GRUPA PRZECHWYTUJĄCA

Możliwość przechwytywania połączenia przychodzącego na inny aparat należący do tej samej grupy.

INTRUZOWANIE

Możliwość przerwania rozmowy prowadzonej przez dwóch innych rozmówców (z czego co najmniej jeden jest rozmówcą wewnętrznym).

ISDN

Cyfrowa sieć zintegrowanych usług (ang. Integrated Services Digital Network).

KIEROWNICTWO/SEKRETARIAT

Zakres specjalnych usług udostępnianych dla aparatów telefonicznych kierownictwa i sekretariatu, takich jak filtrowanie, przenoszenie połączeń, itp.

KLAWISZ LINII

Klawisz, który udostępnia daną linię telefoniczną.

KOD OSOBISTY

Kod używany jako hasło dostępu do funkcji programowania oraz do blokowania klawisza aparatu (domyślnym kodem jest „0000”).

KONFERENCJA

Możliwość przełączenia się z rozmowy z dwoma rozmówcami naprzemiennie na jednoczesną rozmowę z nimi.

KONFERENCJA PROGRAMOWANA

Funkcja umożliwiająca maksymalnie 29 użytkownikom wewnętrznym lub zewnętrznym wzięcie udziału w telefonicznej konferencji o określonej wcześniej godzinie.

OSOBISTA KSIĄŻKA TELEFONICZNA

Spis numerów telefonicznych przypisany użytkownikowi aparatu.

PARKOWANIE

Usługa umożliwiająca zawieszenie rozmowy, a następnie przechwycenie jej z innego aparatu w firmie.

POŁĄCZENIE ALPHAPAGE

Połączenie z usługą komunikatów Alphapage.

POŁĄCZENIE BROKERSKIE

Funkcja umożliwiająca prowadzenie dwóch rozmów jednocześnie z możliwością przełączania między nimi.

PRZEŁĄCZANIE ROZMOWY

Możliwość przeniesienia prowadzonej rozmowy do innego użytkownika w obrębie firmy.

ZAWIESZANIE ROZMOWY

Możliwość chwilowego przełączenia rozmowy w stan oczekiwania na czas wykonywania innej czynności, a następnie przechwycenie rozmowy z tego samego aparatu.

Standard 73/23/CEE (dotyczy przepisów bezpieczeństwa w dziedzinie elektryczności)

Środki ostrożności

Uwaga: nie wolno dopuścić do zetknięcia aparatu z wodą. Można jednak użyć wilgotnej szmatki do czyszczenia aparatu.

Nie można stosować rozpuszczalników (rójchloroetylenu, acetonu itp.), które mogą uszkodzić plastikowe powierzchnie aparatu telefonicznego. Nie należy rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na aparat.

Jeżeli aparat znajduje się w pobliżu silnego źródła promieniowania elektromagnetycznego, w słuchawce mogą być słyszalne nieznaczne zakłócenia.

Zgodność: aparat zaprojektowano w celu podłączenia do systemu Alcatel 4400 PABX. Należy on do grupy bezpiecznych, niskonapięciowych urządzeń SELV (Safety Extra Low Voltage) i jest zgodny ze standardem EN 60950.

Znak CE oznacza, że produkt odpowiada następującym wytycznym Rady Europy:
- 89/336/CEE (dotyczy zgodności elektromagnetycznej)

© Alcatel 1998

3AK 19522 AA Wyd. 2

Firma Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, do wprowadzania w swoich produktach zmian, mających na celu wdrożenie udoskonaleń technicznych lub dostosowanie do nowych przepisów.